

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## CCM Boîtier à fusionner et raccorder BELUGA S



Image peut diverger

### Article 904760

CCM Boîtier à fusionner et raccorder BELUGA S  
 avec 8 cassette à fusionner sandwich 4mm CARO  
 max. 96 fusions (8x 12 sandwich)  
 en option avec boîtier pour mixer S:  
 max. 168 fusions (14x 12 sandwich)  
 max. 1 modules à raccorder 6x SC, E2000 ou LC/d  
 Boîtier en plastique IP54 avec serrure quatre pans  
 sans clé  
 348x215x120mm (HxLxP)  
 Contenu de la livr.: monté et prêt pour fusion

### Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	Zone intérieure
<b>Bande de désignation:</b>	12.55x47.2mm
<b>Fixation:</b>	Apparent (AP)
<b>Matériel:</b>	Plastique
<b>Couleur:</b>	RAL9016, blanc trafic
<b>Type d'introduction:</b>	2x M20, 3xM25/M32
<b>Type de serrure:</b>	4 pans 8mm
<b>Protection IP:</b>	IP54
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK08
<b>Cassette à fusionner:</b>	Rayon 35mm
<b>Protection de fusions:</b>	Sandwich (sertir)
<b>Peigne pour fusion:</b>	12x
<b>Hauteur:</b>	348 mm
<b>Largeur:</b>	215 mm
<b>Profondeur:</b>	120 mm
<b>Temperaturbereich:</b>	-15 C jusqu'à +70°C